

Busch-Jalousiecontrol® II  
UP-Einsätze  
Jalousie-Basis-Einsatz



Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.  
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.  
Ohne Nebenstelleneingang.  
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.  
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456.  
Laufzeit: 3 min

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz  
Ausgänge: 2 Schließer Nennstrom: 3 A,  $\cos \varphi \geq 0,5$  Nennleistung: 690 VA  
Temperaturbereich Gerät: 0 °C - 35 °C  
N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glühlampe. N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.

Preisgruppe: 20

Preis:

Bestellnummer: 6410-0-0375

Artikelnummer: 6418 U

EA-Nummer: 4011395075753