

Datenblatt

Stand: 11-2011

Türtelefon und Freisprecher mit Komfortfunktionen		
Funktionalität Rufen, Sprechen, Hören		
Sprachübertragung Türtelefon		Gegensprechen (mit Hörer)
Sprachübertragung Freisprecher		Freisprechen Wechselsprechen aktivierbar
Anzahl wählbarer Ruftöne		13
Qualität der Ruftöne		Standard
Anzahl akustischer Rufunterscheidungen		4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
Paralleruf (aktivierbar)		mit Servicegerät oder configo™
Internruf Türöffnerautomatik Rufumleitung (Komfortfunktionen)		an Steuerstaste
automatisches Freisprechen nach Internruf (aktivierbar)		nur am Freisprecher
Senden der Absenderseriennummer bei Internrufen		ja
Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung		ja
Funktionalität Schalten, Steuern, Anzeigen		
Türöffnerfunktion Etagentüröffnerfunktion (Komfortfunktion)		an blauer Türöffnertaste
Lichtschaltfunktion		an Lichttaste
Rufonabschaltung		an Ruf-AUS-Taste
Steuerfunktion (ab Werk)		an Steuerstaste
Rufonlautstärke		veränderbar (in 8 Stufen)
Gesprächslautstärke		veränderbar (in 8 Stufen)
optische Anzeige Rufonabschaltung		LED (rot)
optische Anzeige Tür- und Internrufe (Kurzspeicherung)		LED (grün)
optische Besetztanzeige		LED (grün)
Hörerhalterung Türtelefon		magnetisch
Hörschnur Türtelefon		steckbar
funktional erweiterbar		ja (Einbauplätze für Rufrelais, Funksignalgerät, EnOcean-Funkinterface)
Mechanische Eigenschaften		
Montageform		Aufputzmontage (auf Unterputzdose) Aufschraubmontage
Gehäuseform		Aufputzgehäuse
Unterschale		vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme alternative Bestückung mit Schwesterprodukt (Türtelefon / Freisprecher)
Gehäusematerial		Kunststoff (mattiert)
Gehäusefarbe		weiss
Gewicht in g		340 (ISH3030) 185 (ISW3030)
funktional erweiterbar mit		Einbauplätze für Rufrelais Ansteuerung Funksignalgerät und EnOcean Funkinterface
Elektrische Eigenschaften		
Eingangsstrom I(a) im 2-Draht-Betrieb	mA	1,2 (ISH3130) 1,4 (ISW3130)
Eingangsstrom I(a), im 3-Draht-Betrieb	mA	0,2
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	1 (ISH3130) 1,2 (ISW3130)
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	mA	68 (ISH3030) 72 (ISW3030)
System-Eigenschaften		
Signalübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		2 oder 3 möglich
gemischte Installation Audio, Video in einer Anlage		möglich
funktional erweiterbar mit		TRE1-EB Funksendeplatine aus FFL1000-0 FBI4200-0xx0 (nur ISH3130)


Türtelefon

ISH3130-0140



Innenstation zum Freisprechen

ISW3130-0140



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline **041 94 - 988 11 88**

(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an: **039 33 - 87 99 81**
per Mail an: **hotline@tcsag.de**

Türtelefon und Freisprecher mit Komfortfunktionen		
Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften		
Fehleranzeige		optisch (Summenfehleranzeige an beiden LED)
manuell veränderbare Parameter		Gesprächslautstärke Ruftonlautstärke Ruftonauswahl Ruftonabschaltung
mit Servicegerät veränderbare Parameter		Lichtschaltfunktion Internruf Türöffnerautomatik Rufumleitung Parallelruf Steuerfunktion
mit Software configo veränderbare Parameter		Wechselsprechen (Freisprecher) Ruftonauswahl Internruf Türöffnerautomatik Rufumleitung Parallelruf Etagentüröffnerfunktion Steuerfunktion automatisches Freisprechen nach Internruf (Freisprecher) AS-Adresse ändern Senden der Absenderseriennummer bei Internrufen Grundzustand laden unendliche Sprechzeit
Abmaße in H x B (x T)		
Aufputzgehäuse	mm	180 x 100 x 50 (ISH3030 ohne Hörer) 180 x 100 x 25 (ISW3030)
Montage- und Bedienraum	mm	320 bis 350 x 110
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	- 5 bis + 40
Lieferumfang		
Innenstation		ISH3130-0140 ISW3130-0140 (inkl. Produktinformation)
Zubehör		
Tischzubehör		ZIT3030-0010


Türtelefon

ISH3130-0140



Innenstation zum Freisprechen

ISW3130-0140



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline
041 94 - 988 11 88

(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:
039 33 - 87 99 81
per Mail an:
hotline@tcsag.de